

Die Mainstage



Das clevere One-4-All Surround Sound System

Eine Heimkinoanlage zu Hause aufzubauen bedeutet im Normalfall nicht nur den Platz für 5 Lautsprecher, Subwoofer und Geräte zu finden, sondern auch die Verlegung einer Unmenge von Kabeln. MAINstage die ästhetische Lösung des Audioherstellers Soundmatters aus dem Silicon Valley ist völlig anders. Verstärker, Surroundprozessor, Lautsprecher und Subwoofer alles in einem Gerät. Mit nur zwei Handgriffen ist MAINstage an den DVD-Player angeschlossen. Das heißt für Sie Heimkino ohne Probleme. Perfekter Sound auch für den Computer oder die Sony Play-Station.



Der Konzertsaal in Home, Office, Boot & Caravan mit dem Mainstage Soundsystem!



+



=



Funktion & Anwendung

- Digitales Surroundbox Sound System, sagenhafter 3-D-Klangeffekt mit einem einzigen Gerät
- Integrierter Subwoofer außergewöhnlicher Tiefbass ohne zusätzlichen Subwoofer
- Optischer Eingang für die digitale Audio Zukunft, sofort bereit für DVD-Player oder Sony PlayStation 2
- Digitale 80 Watt Verstärkertechnologie vier digitale Class-D Verstärker sorgen für einen dramatisch packenden Sound.
- Zukunftsweisende Technologie befreit Sie von komplizierten Geräteeinstellungen Mehrkanal Audio in Sekunden mit nur zwei Handgriffen



Die Mainstage

Technische Daten

Surround Sound	5.1 Kanäle- digital
DSP-Prozessor	Zoran 38601-50 MIPS
Surround-Software	Zoran VMD®
Verstärker	Digital Class D: Frontlautsprecher: 2 x 15 Watt Sinus Subwoofer: 2 x 15 Watt Sinus
Maximaler Schalldruck	95 db (1m)
Hauptlautsprecher	50 x 70 mm Hochleistungswandler mit Neodymium Sandwichmagneten
Integrierter Subwoofer	100 mm Hochleistungswandler mit Neodymium Sandwichmagneten
Netzteil	Digital, Taktfrequenz 132 kHz
Netzspannungen	95 bis 265 Volt 50/60 Hz 50/75 Watt
Ausgänge	Digital: SP/DIF Analog: Externer Subwoofer
Eingänge	Analog 1: 125 mV/10V umschaltbar Analog 2: 125 mV für 86 dB Schalldruck (1m) Digital 1: SP/DIF coaxial Digital 2: Optisch
Lieferumfang	Infrarot Fernbedienung inkl. Batterie VT-Top-Justierfüsse Cinch-Kabel mit Klinkestecker für Analog Eingang 1 Cinch-Kabel für Digital Eingang SP/DIF Bedienungsanleitung
Regelung	über die Fernbedienung Lautstärke Umschaltung der Eingangsquellen Stummschaltung Surround/Stereo am Gerät Bassregelung Umschaltung der Eingangsquellen Stummschaltung
Betriebszustände	Netzschalter on / off Bei eingeschaltetem Netzschalter: Off / On /Standby
Stromverbrauch	ca.: 1,5 W
Anzeigen	4 grüne LED` s
Gewicht	ca. 2,2 kg
Farbe	Silber /antrazit
Abmessungen	
Gerät	H 65 mm / B 425 mm / T 230 mm
Verpackung	H 150 mm / B 510 mm / T 330 mm